

STAFF А-рамка для поиска повреждений

- Автономный искатель повреждений в кабельных линиях
- Индикация направления к месту повреждения
- Справочная информация для отыскания места повреждения
- Прочный каркас А-рамки
- Удобная и надежная конструкция для использования в полевых условиях.
- Обнаружение мест повреждений с сопротивлением до 2 МОм



Спецификация

Приемник А-рамка:

Дисплей:

ЖК-дисплей с индикацией стрелки указания направления, низкого уровня заряда батареи, силы тока и контрольные индикаторы.

Звуковая индикация:

Звуковой пьезоэлемент

Питание:

9 В, 6 шт. пальчиковых батарей типа "AA"

Длительность работы:

Длительно: 40 часов; С перерывами: 82 часа

Температурный режим:

от -20 °С до +55 °С

Габариты:

77 см x 24 см

Вес:

1,3 кг

Генератор:

Рабочая частота:

8Гц пульсирующая

Индикация:

Питание; низкий уровень заряда батареи

Диапазон нагрузки:

от 5 Ом до 2 МОм

Выходное напряжение:

100 В - 1200 В

Питание:

12 В, 8 шт. батарей типа "С"

Длительность работы:

Длительно: 40 часов; С перерывами: 82 часа

Температурный режим:

от -20 °С до +55 °С

Габариты:

21 см x 15 см x 6 см

Вес:

1 кг

STAFF Комплект



STAFF Генератор

8 Гц Пульсовый генератор на батареях типа С



STAFF А-рамка

Приемник указывающий на место повреждения



Чехол

Мягкий чехол для приемника



Инструкция

Инструкция по эксплуатации



Батареи

6 шт. батарей типа "AA" и 8 шт. батарей типа "С" в составе

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ: 12-месячная гарантия от даты поставки на дефекты материала и изготовления (за исключением аккумуляторов) на все приборы. Данная гарантия недействительна, если после получения прибора в исправном состоянии он подвергается неаккуратному обращению, несанкционированному изменению или случайному ремонту. Мы отремонтируем или заменим оборудование, которое оказалось дефектным в течение гарантийного срока. ДРУГИЕ ГАРАНТИИ НЕ ВЫРАЖЕНЫ ИЛИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ. ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ОПИСАНИЮ ДАННОГО ПАРАГРАФА, НО НЕ ИСКЛЮЧАЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. МЫ НЕ НЕСЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.